

# YN-E3-RT闪光灯信号发射器

## 新产品内部培训手册

2013.12

永诺闪光灯信号发射器YN-E3-RT是无线闪光拍摄用信号发射器。最多可以控制5组（15个单元）具有使用无线电传输进行无线多重闪光拍摄功能的闪光灯。信号发射器还具有等同于EOS-1D系列相机的防尘和防水滴性能。

- 双向2.4G无线电通讯，全面兼容原厂ST-E3-RT/600EX-RT无线信号
- 15个物理频道，1个自动频道，多达10000个可设置的摄影师ID，专业场合也无干扰
- 最远通讯距离超过100米
- 多个YN-E3-RT可共享使用相同的离机闪光灯
- 可显示离机闪光灯分组、回电信息
- 可通过USB口升级固件
- 高分辨率点阵LCD屏幕，背光按键
- 防尘防水快速锁定结构
- 内置辅助对焦灯、蜂鸣器
- 无线快门控制、联机拍摄
- ETTL/M/Multi/GR 4种闪光模式
- A/B/C/D/E五个闪光分组
- 最多可控制15个离机闪光灯
- 支持前帘同步、后帘同步（M模式）、高速同步
- 支持ETTL光比、曝光补偿、曝光锁定、曝光包围、造型闪光
- 9项自定义功能
- 设置自动保存

## 以下功能为YN-E3-RT特有:

- 1.支持USB升级：随时更新最新固件
- 2.支持辅助对焦灯：可通过信号发射器C.FN菜单启用或关闭。
- 3.支持M档后帘同步：在M模式下，通过操作信号发射器的SYNC菜单使用。
- 4.Gr模式不受机型限制：使用非2012年后的机型也可通过操作YN-E3-RT的控制面板使用Gr模式，不同分组实现不同的闪光模式。

### 兼容的相机：

佳能EOS单反

### 兼容的闪光灯（信号发射器）：

佳能闪光灯600EX-RT

佳能信号发射器ST-E3-RT

### 包装内容：

- 1.闪光灯信号发射器YN-E3-RT×1
- 2.LS-MINIB/C1快门线×1
- 3.LS-MINIB/C3快门线×1
- 4.软包×1

### 单个产品包装规格:

包装尺寸:110\*90\*75MM

包装重量:

### 外箱包装规格：

12PCS一小箱，2个小箱装入一个大外箱，即一个外箱包装24PCS。

外箱尺寸:40\*24.5\*25.8CM

外箱重量: